

# IW6NPK

Loc. JN72BL - E-  
Mail: [IW6NPK@virgilio.it](mailto:IW6NPK@virgilio.it)  
CQ ZONE 15 - ITU ZONE 28 - WIP  
PESCARA

Op. Luciano Cilli  
Via Massera, N° 17  
65010 Spoltore  
PESCARA  
Italy

Esempio di un QSO in telegrafia.

- Rispettare sempre il band plan reperibile su [www.ari.it](http://www.ari.it) e assicurarsi di non dar fastidio a altri qso.
- Solitamente chi chiama guida il qso fino al termine.
- Usa una velocità che ti permette di portare a termine il qso con dimestichezza e senza errori, viene molto apprezzata una manipolazione precisa e coordinata piuttosto che veloce, scoordinata e piena di errori.

CHIAMATA GENERALE: ASSICURARSI CHE LA FREQUENZA SIA LIBERA, A VOLTE UNO DEI DUE IN QSO NON SI SENTE E SEMBRA CHE LA FREQUENZA SIA LIBERA.

? ? QRL? ad intervalli di 5 secondi  
(la frequenza è libera?)

SE NESSUNO RISPONDE C, YES, QSY, UP ... ALLORA PUOI CHIAMARE  
(chiama nella parte alta del segmento CW che è dedicato ai principianti)

CQ CQ DE IW6NPK IW6NPK AR K  
(AR si traduce .-.-. e significa che stai attendendo qualcuno che risponda)

SE UNO TI RISPONDE DIRA' IL TUO NOMINATIVO PIU' IL SUO  
(IW6NPK DE A1NA, a volte dicono solo il suo call A1NA)

GM (anche GA, GE) DR OM ES TNX FER CALL = (-...-)  
(GM buon giorno GA buon pomeriggio GE buona sera, caro radioamatore e ti ringrazio per aver risposto alla mia chiamata)

UR RST IS 599 599 =  
(ti ricevo con un RST di 599, vedere significato di RST)

MY NAME IS L U C I A N O L U C I A N O =  
(il mio nome è Luciano)

MY QTH IS S P O L T O R E S P O L T O R E AR  
(il mio QTH è CAORLE)

A1NA DE IW6NPK KN (-...-. passa alla sola stazione in qso)

TI PASSERA' LE SUE COORDINATE  
(POTREBBE DARTI ALTRE INFO COME ANTENNA, RTX O COND. DEL TEMP)

A1NA DE IW6NPK =  
FB DR DAVID ES TNX FER RPRT =  
(molto bene caro DAVID e grazie per il rapporto rst)  
MY RIG IS IC706MK2G 50W ES ANT IS DIPOLE (anche YAGI, 4EL, GP) =  
(io sto usando un kenwood IC706MK2G con circa 50 watt e un'antenna a dipolo,  
yagi, 4 elementi, verticale)  
WX IS SUNNY (anche CLOUDY, RAIN) ES TEMP IS 15C AR  
(il tempo è bello soleggiato, nuvoloso, piove e la temperatura è di 15C°)

.....  
A1NA DE IW6NPK KN

A QUESTO PUNTO SE VUOI TERMINARE, AGGIUNGI LA FRASE SOTTO  
CHIEDENDO LA QSL, ALTRIMENTI IL QSO POTREBBE ALLUNGARSI:  
TI PASSERA' LE SUE CONDIZIONI DI LAVORO E TI CHIEDERA' LA QSL  
ALLORA IL QSO FINIRA' COMUNQUE  
TI PASSERA' LE SUE CONDIZIONI DI LAVORO E TI PARLERA' DI ALTRO  
OPPURE TI FARA' DELLE DOMANDE, TU RISPONDERAI E POTRAI FARNE A LUI.  
QUANDO VUOI TERMINARE PARLA DELLA QSL A QUEL PUNTO VI  
SCAMBIERETE I SALUTI.

FB DR DAVID QSL VIA BURO ES TNX FER NICE QSO =  
(molto bene caro DAVID la cartolina QSL via associazione e grazie per il  
simpatico QSO)  
HPE CU AGN 73 73 ES GL GL AR  
(spero di risentirti ancora , i miei più cordiali saluti e buona fortuna)  
A1NA DE IW6NPK TU SK (...-.- significa fine del qso)

TI PASSERA' LE SUE INFO E SE NON HA ALTRE DOMANDE TI SALUTERA'  
(alla fine di tutto ci saluterà con due punti staccati . . puoi rispondere con CIAO  
. . e lui ancora con un . )

## RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

DOVRESTI MANTENERE LA VELOCITA' DEL CHIAMANTE QUINDI SE LA  
CHIAMATA E' TROPPO VELOCE CERCANE UNO PIU' LENTO ALTRIMENTI TENTA  
LO STESSO, MOLTI REGOLANO LA VELOCITA' CON L'OPERATORE PIU' LENTO.  
SE UNO FA CHIAMATA ASSICURATI CHE, SE EUROPEO, NON CHIAMI DX CHE  
SIGNIFICA SPECIFICAMENTE FUORI DAL SUO CONTINENTE, POTREBBE

CHIAMARE ANCHE UNA ZONA SPECIFICA TIPO CQ ASIA CQ ASIA OPPURE DI SABATO E DOMENICA CQ TEST... NON RISPONDERE. ALTRIMENTI...

A1NA DE IW6NPK IW6NPK AR K (in questo caso AR significa: attendo di stabilire il contatto, una volta che il corrispondente dice il tuo nominativo avrà inizio il qso).

TI PASSERA IL SEGNALE, IL NOME, QTH.

A1NA DE IW6NPK =  
GM (anche GA, GE) DR OM ES TNX FER RPRT =  
UR RST IS 599 599 =  
MY NAME IS L U C I A N O L U C I A N O =  
MY QTH IS S P O L T O R E S P O L T O R E AR  
A1NA DE IW6NPK KN

TI PASSERA' ALTRE INFO COME ANTENNA, RTX O COND. DEL TEMPO (se ti parla di qsl allora salta la parte qui sotto e vai ai saluti altrimenti rispondi sempre con quello che ti ha passato lui prima, a meno che non vuoi fare qualche domanda...)

A1NA DE IW6NPK =  
FB DR DAVID ES TNX FER INFO =  
MY RIG IS IC706MK2G ABT 50W ES ANT IS DIPOLE (anche YAGI, 4EL, GP) =  
WX IS SUNNY (anche CLOUDY, RAIN) ES TEMP IS 15C AR  
A1NA de IW6NPK KN

TI SALUTERA' E TI DIRA' PER LA QSL

A1NA DE IW6NPK =  
FB DR DAVID QSL VIA BURO ES TNX FER NICE QSO =  
HPE CU AGN 73 73 ES GL GL AR  
A1NA DE IW6NPK TU SK (...-.-)

(alla fine di tutto ci saluterà con due punti staccati . . puoi rispondere con CIAO . . e lui ancora con un .)

Per qualsiasi consiglio non esitare a chiedermi de IW6NPK Luciano [IW6NPK@IW6NPK.it](mailto:IW6NPK@IW6NPK.it)